Symbol	Nazwa urządzenia	Sposób montażu	Wysokość montażu	Uwagi
Urządzenia SKD na przykładzie urządzeń systemu RACS-4 firmy Roger:				
CPR-...	Centrala systemu kontroli dostępu Roger CPR32-NET	nt.	Wg planu instalacji	W obudowie
Aku7	Akumulator 12V 7Ah	W obudowie centrali		
Obu1	Obudowa Roger ME-1	nt.	≈200cm	
Kt...	Kontroler Roger np. PR402DR - w zestawie PR402DR-SET		nsp lub >220cm *	* przy braku sufitu podwieszanego w pomieszczeniu
Cz	Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą Roger np. PRT64LT lub PRT12LT*	Puszka pt. Ø60mm	≈110-140cm	* np. w miejscach, gdzie brak miejsca na PRT64LT
Pozostałe urządzenia:				
MZ1	Moduł zacisków montażowych	nt.		Np. Satel MZ-1S
PE	Przycisk ewakuacyjny (zielony z szybką, styk NC)	nt./wt.	≈110-140cm	Wysokość montażu równać do łączników oświetlenia
PW	Przycisk wyjścia, podświetlany (zalecana wersja bezdotykowa)	Puszka pt. Ø60mm	≈110-140cm	
Urządzenia innych systemów słaboprądowych:				
LPD-B2	Punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego			Patrz rys. nr 2...
t	Kabel instalacji okablowania strukturalnego			
Br...	Bramofon IP z dwoma kompletami styków NC/NO			
US-ZE...	Układ sterowania ppoż. zaczepem ZE...			Ujęty w projekcie instalacji sygnalizacji pożarowej
Kable i przewody:				
m	Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e LS0H (magistrala RS485)	- W ciągach komunikacyjnych - w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi - W pionie instalacyjnym - na drabince kablowej - Na pozostałych odcinkach - w rurkach (pod tynkiem: np. RL22, nad sufitami podwieszanymi: samogasnące)		
k	Kabel LiYY 6x 0,75 lub podobny			
e	Przewód YDYp 2x1 300/500V lub kabel LiYY 2x 0,75 wzgl. podobny			
e'	Kabelek 6m - na wyposażeniu zaczepu ZE lub jw.			
t2	Kabel YTDY 2x0,5			
t4	Kabel YTDY 4x0,5 lub 2x YTDY 2x0,5			2 żyły do podświetlenia przycisku
z3	Obwód zasilania 230VAC			Ujęty w projekcie instalacji elektrycznych
Pozostałe oznaczenia:				
ZE	Zaczep elektromagnetyczny (rewersyjny) 12VDC (<200mA)	Zabudowę zlecić producentowi drzwi		
CO	Czujnik otwarcia drzwi na wyposażeniu ww. zaczepu	Lub odrębny czujnik magnetyczny (np. Satel S-...) - zabudowę zlecić producentowi drzwi		
EM	Nawierzchniowa zwora elektromagnetyczna 12VDC	Do zabudowania (bez perforacji przelotowej) na istniejących drzwiach		
"A" - "E"	Układy połączeń wg rys. nr 3.3			

BRANŻA:
INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa fragmentu 1-go i 3-go piętra segm. B - Pododdział Ran Przewlekłych w budynku szpitala Centrum Leczenia Oparzeń na działkach 2872/196 w ramach inwestycji pt.: Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych w ramach istniejących poradni, oddziałów i pracowni wraz z ich wyposażeniem, a także utworzenie Pracowni Izotopowej (kl.2) i Pracowni Gammakamery SPECT/CT

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie
ul.Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00
e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
mgr inż. Grzegorz Grygierczyk
D-919/04

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch Jarosław Mańka
171/98

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
Legenda

REWIZJA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
-	PW	2017	-	3.1